

利用 ASP 从网页摘录动态信息的实现方法

景 东 侠

网页上不断更新的信息，如：天气预报、新闻信息、股票信息等。可用 ASP 方法把信息从网页上摘录下来。

```
<%  
function getHTTPPage (url)  
dim http  
set http=createobject (" MSXML  
2. X MLHTTP")  
Http.open " GET\  
Http.send ( )  
if Http.readystate < > 4 then  
exit function  
end if  
getHTTPPage=Http.responseBody  
getHTTPPage=bytes2BSTR (Http.  
responseBody)  
set http=nothing  
end function  
Function bytes2BSTR (vIn)  
dim strReturn  
dim i, ThisCharCode, NextCharCode  
strReturn = ""  
For i = 1 To LenB (vIn)  
ThisCharCode = AscB (MidB (vIn, i, 1))
```

```
If ThisCharCode < &H80 Then  
strReturn = strReturn & Chr (ThisCharCode)  
Else  
NextCharCode = AscB (MidB (vIn, i+1, 1))  
strReturn = strReturn & Chr ( CLng  
( ThisCharCode ) * &H100 + CInt (Next  
CharCode))  
i = i + 1  
End If  
Next  
bytes2BSTR = strReturn  
End Function  
wstr = getHTTPPage (" http: //127.0.0.1/  
test/test.asp")  
对收到的网页字串进行处理的代码：  
strStart=" TEMP<br><br>"  
strEnd=" </body>"  
wstr=mid (wstr, instr (wstr, strStart) +len  
(strStart))  
wstr=mid (wstr, 1, instr (wstr, strEnd) -  
1)  
wstr=replace (wstr," ASP\  
Response. Write wstr  
%>
```

中显示 NAS 基本信息，有关闭 NAS、重启 NAS；设定计划任务，时间栏中设定具体时间并在 Command 栏中选择要执行的命令后，指定的时刻此命令被执行；硬盘格式化时的告警声音；设置 NAS 所在的时区、所在区域和国家；设置不同的语言，管理页面语言的设定；NAS 的升级；将 NAS 中的所有设置（IP、服务等）恢复到出厂时的状态，但是保留用户和磁盘内的数据，或将所

有的设置包括数据都删除（要谨慎使用）；设定在 NAS 发生异常时，以电子邮件形式通知有关人员。

在管理界面中点击接口，可浏览 NAS 的网络接口信息，可对网卡配置和调整，设置网关，还可设定所使用域名服务器的主机名或 IP 地址。

快速设置用于 NAS 参数的快速设置。与上述的步骤基本一样。